



CEI/EN 61009-1

3



iDPN N Vigi

- Le disjoncteur différentiel iDPN Vigi réalise la protection complète des circuits terminaux (surintensités et défauts d'isolement) :
 - protection des personnes contre l'électrocution par contacts directs (≤ 30 mA),
 - protection des personnes contre l'électrocution par contacts indirects (300 mA),
 - protection des installations contre le risque d'incendie (300 mA).
- La gamme **SI** a été conçue pour maintenir un réseau de sécurité et de continuité de service optimal dans des installations perturbées :
 - par des conditions atmosphériques extrêmes,
 - par des récepteurs générateurs d'harmoniques,
 - par des courants transitoires de manœuvres.

iDPN N Vigi 6000							
Type			A, 				Largeur en pas de 9 mm
1P+N	Courbe B *	Sensibilité	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	
	Calibre 4 A (In)	-	A9D56604	A9D60604	A9D69604	4	
		-	A9D56606	A9D60606	A9D69606		
		A9D08610	A9D56610	A9D60610	A9D69610		
		-	A9D56613	A9D60613	A9D69613		
		A9D08616	A9D56616	A9D60616	A9D69616		
		-	A9D56620	A9D60620	A9D69620		
		-	A9D56625	A9D60625	A9D69625		
		-	A9D56632	A9D60632	A9D69632		
		-	A9D56640	A9D60640	A9D69640		
1P+N	Courbe C	Sensibilité	10 mA *	30 mA	100 mA	300 mA	
	Calibre 6 A (In)	-	A9D33606	A9D53606	A9D43606	4	
		A9D02610	A9D33610	A9D53610	A9D43610		
		-	A9D33613	A9D53613	A9D43613		
		A9D02616	A9D33616	A9D53616	A9D43616		
		-	A9D33620	A9D53620	A9D43620		
		-	A9D33625	A9D53625	A9D43625		
		-	A9D33632	A9D53632	A9D43632		
		-	A9D33640	A9D53640	A9D43640		
Tension d'emploi (Ue)			230...240 V CA				
Fréquence d'utilisation			50 Hz				
Auxiliaires/Accessoires			voir page 3/7				

* Seulement en version type A.



iDPN H Vigi 10000				
Type		A,		Largeur en pas de 9 mm
1P+N	Courbe B *	Sensibilité	30 mA	
	Calibre (In)	6 A	A9D07606	4
		10 A	A9D07610	
		16 A	A9D07616	
		20 A	A9D07620	
		25 A	A9D07625	
		32 A	A9D07632	
	Calibre (In)	6 A	A9D38606	4
		10 A	A9D38610	
		16 A	A9D38616	
		20 A	A9D38620	
		25 A	A9D38625	
		32 A	A9D38632	
Tension d'emploi (Ue)		230...240 V CA		
Fréquence d'utilisation		50 Hz		
Auxiliaires/Accessoires		voir page 3/7		

* Seulement en version type A.