

Impossibilité de changer les paramètres de la protection PWH (32N) sur Sepam 48, paramètres refusés.

Produits susceptibles d'être impactés : Sepam 48 modèles E11, E13, E23 ou E33.

Problème :

Lorsque l'on souhaite modifier les paramètres de la Protection Wattmétrique Homopolaire (PWH/32N), de façon très aléatoire il arrive que les nouveaux paramètres ne soient pas acceptés par le Sepam 48. Le problème n'ayant pas encore été reproduit par l'équipe de développement, sa correction n'a pu être réalisée.

L'apparition du phénomène est le suivant :

La personne se connecte sur le Sepam 48 avec le logiciel SFT2848 et essaie de changer les paramètres de la protection PWH. Lors de l'application des paramètres les messages successifs suivants apparaissent :



Procédure de contournement :

- Se connecter au Sepam 48 avec SFT2848 et télécharger le fichier de configuration actuel du Sepam 48 sur le PC.

- Ouvrir ce fichier de configuration avec SFT2848. Après avoir cliqué sur le bouton "Ouvrir paramètres avancés", la fenêtre suivante apparaît (les paramètres non valides ne sont pas toujours les mêmes) :

	En Service	Accrochage	Décl. Disj.	Seuil Sw	Temps decl. TAV	Direction	Seuil Vd0	Temps mémoire
Exemplaire 1	☒	☒	☒	300 s	300 s	Barres	80 %Unp	80 ms
Exemplaire 2	☒	☒	☒	300 s	0 ms	Barres	80 %Unp	80 ms

Comportement sur déclenchement										Anglais		Local		DPG		
	01	02	03	04	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9			
Exemplaire 1														37	37	X
Exemplaire 2														37	37	X

- Modifier les paramètres de la protection PWH aux valeurs souhaitées en prenant bien garde de modifier les paramètres non valides, même en cas de non utilisation de ceux-ci.
- Sauvegarder ce fichier.
- Se reconnecter au Sepam 48 avec SFT2848 et charger le fichier de configuration modifié (du PC vers le Sepam 48).
- Mettre hors tension puis sous tension le Sepam et s'assurer que les paramètres ont bien été pris en compte.