

Impedance
pour 1 pole de GV2

Calibre	Plages de réglage	Impedance pole GV2ME/P	Impedance pole GV2L
1	0,10 - 0,16	69,90 Ω	35,50 Ω
2	0,16 - 0,25	27,80 Ω	14,65 Ω
3	0,25 - 0,40	11,00 Ω	5,18 Ω
4	0,40 - 0,63	4,60 Ω	2,33 Ω
5	0,63 - 1,00	1,96 Ω	1,00 Ω
6	1,00 - 1,60	0,77 Ω	371 m Ω
7	1,60 - 2,50	313 m Ω	173,20 m Ω
8	2,50 - 4,00	136 m Ω	67,90 m Ω
10	4,00 - 6,30	42 m Ω	28,8 m Ω
14	6 - 10	23 m Ω	14,4 m Ω
16	9 - 14	13 m Ω	8,00 m Ω
20	13 - 18	6,58 m Ω	4,83 m Ω
21	17 - 23	4,73 m Ω	3,94 m Ω
22	20 - 25	3,95 m Ω	3,56 m Ω
32	24 - 32	3,40 m Ω	3,1 m Ω

Impedance
for 1 pole on GV2

Rating	Setting range	Impedance pole GV2ME/P	Impedance pole GV2L
1	0,10 - 0,16	69,90 Ω	35,50 Ω
2	0,16 - 0,25	27,80 Ω	14,65 Ω
3	0,25 - 0,40	11,00 Ω	5,18 Ω
4	0,40 - 0,63	4,60 Ω	2,33 Ω
5	0,63 - 1,00	1,96 Ω	1,00 Ω
6	1,00 - 1,60	0,77 Ω	371 m Ω
7	1,60 - 2,50	313 m Ω	173,20 m Ω
8	2,50 - 4,00	136 m Ω	67,90 m Ω
10	4,00 - 6,30	42 m Ω	28,8 m Ω
14	6 - 10	23 m Ω	14,4 m Ω
16	9 - 14	13 m Ω	8,00 m Ω
20	13 - 18	6,58 m Ω	4,83 m Ω
21	17 - 23	4,73 m Ω	3,94 m Ω
22	20 - 25	3,95 m Ω	3,56 m Ω
32	24 - 32	3,40 m Ω	3,1 m Ω